



## Divisor Troncal de 02 Vías

Código: 6732

- 2 Vías.



### Descripción General

Descripción	Unid.	Datos
Marca	-----	DIXON
Corriente	Amp	15
Voltaje (60Hz)	V	90

### Pérdida De Inserción

Frecuencia (Mhz)	Unid.	Pérdida
5 - 65	dB	4
65 - 550	dB	4.1
550 - 750	dB	4.3
750 - 1000	dB	5.2

### Pérdida de retorno entrada / salida

Frecuencia (Mhz)	Unid.	Pérdida
5 - 65	dB	17
65 - 550	dB	17
550 - 750	dB	17
750 - 1000	dB	17